

# FICHA TÉCNICA

**CLASSE:** EQUIPOTENCIALIZAÇÃO E MPS

**PRODUTO:** Caixa de equalização 15 terminais

**REFERÊNCIA:** MON-720B, MON-721B

**DESCRIÇÃO COMERCIAL:** Caixa de equalização 40x40x10cm com barramento 15 terminais (uso interno)

## DESCRIÇÃO TÉCNICA:

**Material:** Feito em chapa de aço com pintura eletroestática, grau de proteção – IP-64.

**Composição:** Caixa em aço com adesivo de advertência (externo) conforme NBR-5419/15-3, com opção de embutir ou sobrepor adesivo interno para controle das interligações e barramento de cobre com 15 terminais de pressão em latão.

**Dimensões:** Caixa– 40x40x10cm. Barramento de cobre– 2.1/2"x 1/8"x330mm com 15 terminais de pressão de latão, sendo 14 terminais de 16mm<sup>2</sup> e 1 terminal de 50mm<sup>2</sup>.

## CÓDIGO DE REFERENCIA COMERCIAL:

Código	Descrição
MON-733	Caixa de equalização 40x40x10cm com barramento 15 terminais (uso interno). Opção de embutir ou sobrepor



**APLICAÇÃO:** Para equalização de massas metálicas e evitar diferença de potencial que gere correntes elétricas.

## EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

